

SKRAĆENO UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE FISKALNE KASE

HCP BEST LC

- **Programiranje artikala**
- **Prodaja**
- **Storniranje artikala i računa**
- **Dnevni izveštaj**
- **Presek stanja**
- **Periodični izveštaj**
- **Izveštaj prodaje/Reset prometa/Štampanje baze artikala**
- **Zaglavlje**
- **Poreske stope**

Programiranje artikala:

MENU

HCP BEST LC
22.02.2010. 08:55

PRGART

PROD ART

Šifra artikla
01
-''2
ABC9
WXYZŠifra artikla
129

PLU

BAR

Naziv
AB
|2
ABC

3x

7
PQRS8
TUV

3x

4
GHI

2x

5
JKL2
ABC

3x

5
JKLNaziv
AB
| ARTIKAL

PLU

BAR

Cena Artikla

0,00

3

DEF

6

MNO

9

WXYZ

.

ĐŽLj

8

TUV

0

NjČČ

Cena Artikla

369,80

PLU

BAR

Poreska Stopa

1 – A : 0,00 %

▲

TRAKA

▼

Poreska Stopa

4 – Dj : 18,00 %

PLU

BAR

Jedinica Mere

0 - KOM



Jedinica Mere
4 - L



Odeljenje
DEP 0

Ako se koriste, odeljenja treba prethodno definisati!



Prodaja:

HCP BEST LC
22.02.2010. 08:55

PLU

BAR

Ulazak u prodaju

0

1
—

2
ABC

9
WXYZ

Šifra artikla

129

PLU

BAR

Prodaja

ARTIKAL / L
1 / L 369,80

MEĐUZBIR

Suma za plaćanje

MEĐUZBIR:
369,80

Ukoliko se unosi novčana suma recimo 1000 din, treba je uneti pre zatvaranja računa.

1
—, —**0**
NjČČ**0**
NjČČ**0**
NjČČ**UKUPNO**

ili

ČEK

ili

KARTICA

Plaćanje

POVRAĆAJ:
630,20

Ako je plaćeno tačnim iznosom samo treba zatvoriti račun jednim od sredstava plaćanja.

POVRAĆAJ:
00,0

Prodaja više jedinica artikala:

3
DEF količina

X
DžŠ

1
..

2
ABC

9
WXYZ

Šifra artikla

ARTIKAL / L
3 / L 1109,40

Ili

0
NjČČ

.
ĐŽLj

5
JKL količina

X
DžŠ

1
..

2
ABC

9
WXYZ

Šifra artikla

ARTIKAL / L
0,5 / L 184,80

Storniranje artikala i računa:

STORNO

Brisanje poslednjeg prodatog artikla, unazad

ARTIKAL / L
3 / L - 1109,40

SHIFT

STORNO

zatim **STORNO** Brisanje celog računa

Dnevni Izveštaj:

Se upisuje u fiskalnu memoriju i izvršava se na kraju fiskalnog dana!

DNEVNI
PRESEK

Dnevni Izveštaj
<Plu>-Da <C>-Ne

PLU
BAR

Potvrda

C

Odustajanje

Presek Stanja:

Se ne upisuje u fiskalnu memorije i može se izvršavati po potrebi bez obzira na status radi evidencije

SHIFT

Zatim:

DNEVNI
PRESEK

Presek Stanja
<Plu>-Da <C>-Ne

PLU
BAR

Potvrda

C

Odustajanje

Periodični izveštaj:

Se ne upisuje u fiskalnu memorije i može se izvršavati po potrebi bez obzira na status, radi evidencije.



Datum fiskalizacije

15.07.09.

Trenutni datum

19.02.10.

Numeričkim tasterima podesiti početni i krajnji datum i potvrditi sa PLU.


Izveštaj Prodaje:

Se ne upisuje u fiskalnu memorije i može se izvršavati po potrebi bez obzira na status radi evidencije.

Preporučuje se izrada nakon Dnevnog izveštaja gde posle treba **Reset Prodaje** izvršiti.




Zatim:



Izveštaj
Prodaje

A blue rectangular button with a black border containing the text "Reset Prometa".

Reset Prometa

A blue rectangular button with a black border containing the text "Štampanje baze".

Štampanje baze

Štampanje baze će na traci odštampati sve artikle programirane u kasi



_Red	1	AB

Sledeći red

MEĐUZBIR	_Red	2	AB
	Adresa Moje Firme		

SHIFT

zatim

X
DžŠ

se koristi za centriranje

_Red	2	AB
Adresa Moje Firme		

PLU
BAR

Snimanje opcija?		
<Plu>-Da	<C>-Ne	

VIRMAN

Tasterom VIRMAN se u toku programiranja uvek može radi lakše provere odštampati programirani tekst

Poreske stope:

Se mogu menjati jedino nakon urađenog Dnevnog izveštaja!

MENU

HCP BEST LC
22.02.2010. 08:55

3
DEF

3 Podešavanja

2
ABC

3.2 Poreske stope

PLU
BAR

Poreska Stopa
1 – A : * , ** %

0 NjČČ . ĐŽLj 0 NjČČ

Poreska Stopa
1 – A : 0 , 00 %

Sledeći red

MEĐUZBIR

- .
- .
- .

Poreska Stopa
2 – G : * , ** %

Sledeći red

MEĐUZBIR

Poreska Stopa
9 – K : * , ** %

Snimanje opcija?
<Plu>-Da <C>-Ne

NAPOMENA: Poreske stope se podešavaju prilikom fiskalizacije uz prisustvo servisera. Svako menjanje vrednosti poreskih stopa iziskuje promenu dokumentacije i vrši se pri promeni delatnosti!!!